

Svetilka za zasilno razsvetljavo LED VEGA V-300 AT 1h 304lm - 35933

76,18€

LED svetilka za zasilno razsvetljavo SIRAH, omogoča elegantno rešitev signalizacije, označevanje požarnih in evakuacijskih poti. Svetilka deluje v pripravnem spoju. Enostavna pritrditev na vse vrste površin. Primerna za nadometno in vgradno montažo. Pri vgradni montaži potrebujete dodatni pribor (okvir in sponke), ki se kupi ločeno. Svetilka ima vgrajeno elektroniko za samodejno preizkušanje (auto test) delovanja. Tak način delovanja nadomešča obvezne redne preizkuse, ki jih mora izvajati osebje.



Specifikacije

Priključna napetost [V]	230
Moč [W]	2,4
Tip sijalke	LED
Svetlobni tok [lm]	304
Barva svetlobe [K]	6001 - 6500
Stopnja zaščite IP	IP22
Zaščitni razred	II
Vir svetlobe vgrajen/priložen	DA
Zamenjava svetlobnega vira	DA
Temperaturno območje [°C]	-5 do +40
Vrsta svetilke	auto test
Način montaže	nadometna / vgradna
Mehanska vzdržljivost IK	IK04
Avtonomija baterije	1 h
Mere [mm]	335x125x65
Garancija [let]	2

Vgrajen Ni-Cd akumulator 6V 0,8Ah

Baterije v novi svetilki so prazne in potrebujejo 24 ur, da se popolnoma napolnijo. Po prvem polnjenju je potrebno preveriti avtonomijo akumulatorja in svetilko ponovno polniti 24 ur. Upoštevajte, da avtonomija svetilke pred prvim polnjenjem ne odgovarja vrednostim v tabeli.

Opomba

auto test - svetilka se samodejno, enkrat tedensko za 7-8 sekund, preklopi v način delovanja na akumulator. Zelena LED indikacija označuje pravilno delovanje. Utripajoča rdeča LED signalizacija označuje napako.
Enkrat letno se svetilka samodejno preklopi v način delovanja na akumulator do popolne izpraznitve. Zelena LED indikacija označuje pravilno delovanje in dobro stanje akumulatorja. Rdeča LED signalizacija označuje, da je potrebno akumulator zamenjati.



Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, Slovenija
Phone: +386 (0)2 300 11 00
b2c@sylux.si | <https://www.sylux.si/>



<http://www.sylux.si/svetilka-za-zasilno-razsvetljavo-led-vega-v-300-at-1h-304lm>