

Svetilka zasilna LED SIRAH, autotest S-103 AT ECO LED PS 100lm, avtonomija 3 ure, IP42, IK04, 3,7V, 2,2Ah, autotest - 39887

31,38€

LED svetilka za zasilno razsvetljavo SIRAH, omogoča elegantno rešitev signalizacije, označevanje požarnih in evakuacijskih poti. Svetilka deluje v pripravnem spoju in je opremljena z elektroniko za autotest - samodejno testiranje akumulatorjev. Odlikuje jo enostavna pritrditev na vse vrste površin. Primerna za nadometno in vgradno montažo. Pri vgradni montaži potrebujete dodatni pribor vzeti in okvir, ki se kupita ločeno.



Specifikacije

Priključna napetost [V]	230
Moč [W]	2,4
Tip sijalke	LED
Svetlobni tok [lm]	100
Barva svetlobe [K]	6000 - 6500
Stopnja zaščite IP	IP42
Zaščitni razred	II
Vir svetlobe vgrajen/priložen	DA
Zamenjava svetlobnega vira	NE
Temperaturno območje [°C]	-5 do +40
Vrsta svetilke	pripravní spoj / autotest
Način montaže	nadometna / vgradna
Čas osvetlitve	3h
Mehanska vzdržljivost IK	IK04
Avtonomija baterije	3h
Mere [mm]	261x124x56
Garancija [let]	2

Opomba

Vgrajen Ni-Cd akumulator 3,7V 2,2Ah. Akumulatorji v novi svetilki so prazni in potrebujejo 24 ur, da se popolnoma napolnijo. Po prvem polnjenju je potrebno preveriti avtonomijo baterije in svetilko ponovno polniti 24 ur. Upoštevajte, da avtonomija svetilke pred prvim polnjenjem ne odgovarja vrednostim v tabeli. Baterije je potrebno zamenjati, ko čas avtonomije pade pod predpisano mejo. Svetilka deluje v pripravnem spoju in je opremljena z elektroniko za autotest - samodejno testiranje akumulatorjev. Testiranje se izvede samodejno vsak mesec in enkrat letno. (Mesečni test: Zelena LED počasi utripa. Letni test: Zelena LED zelo hitro utripa.)



<http://www.sylux.si/svetilka-zasilna-led-sirah,-autotest-s-103-at-eco-led-ps-100lm,-avtonomija-3-ure,-ip42,-ik04,-3,7v,-2,2ah,-autotest>